

GETA 7100 KEYPAD'IN PROGRAMLAMASI :

1. Personelin kullanma kodlarını veren kişiye MASTER PERSONEL denilir.
2. Master personelle birlikte 10 personele 4 (veya 6) rakamlı olmak üzere 10 ayrı kullanma kodu verilebilir.
3. Üretimde master personelin ilk kullanma kodu 0000 dır.
4. Master personel kendisi de dahil olmak üzere 10 personele şu şekilde kod dağıtabilir:

İşlem sırası:	1	2	3	4	5	6	7
Tuşlar	X	Master kod	X	Personel No:	X	Personel kod	X

Örnek :

1.personel	X	0000	X	1	X	1111	X
2.personel	X	0000	X	2	X	2222	X

10.personel (Master)	X	0000	X	0	X	2008	X
-------------------------	---	------	---	---	---	------	---

Bu durumda master personelin yeni kodu 2008 olmuştur.

PERSONELİN KOD KULLANMASI :

Her kod verişte önce E tuşunu sonra da dört rakamlı kodunu tuşlar.

Açma,kapama ve programlamada başlangıç tuşu mutlaka E tuşu olmalıdır.

LED LAMBALARIN ANLAMLARI:

POWER : Cihaza enerji geldiğini gösterir.

ARM : Sistemin kurulu olduğunu gösterir.

FAULT : Yanlış kod girildiğinde yanar.(Tekrar deneme yapılır.)

MASTER: Personelin kodu master kodla değiştirileceği zaman yanar.

READY : E tuşuna basılınca yanar.Cihaz doğru kodu almaya hazırdır.

BUZZER :Her tuşa basılınca kısa bip sesi verir.Doğru kod girilince bu ses 4sn sürer